



# Guide de connexion WiFi - Litière Intelligente

Trois solutions selon votre situation



## Litière Intelligente Automatique

Référence : CLB100WT

Connexion WiFi 2.4GHz requise - Compatible Smart Life / Tuya

### 1 Méthode Hotspot (Recommandée)

Cette méthode utilise le mode Point d'Accès (AP) pour une connexion plus stable. Suivez ces étapes dans l'ordre.

#### 1 Désactivez le Bluetooth

Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone avant de commencer la procédure.

#### 2 Ouvrez l'application Smart Life

Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur « Ajouter un appareil ».

#### 3 Sélectionnez le bon type d'appareil

Choisissez « Petit électroménager », puis sélectionnez le distributeur de croquettes avec caméra (2,4 GHz et 5 GHz). On sélectionne ce produit car il utilise le même protocole de connexion.

#### 4 Choisissez le mode Wi-Fi

Cliquez sur « Mode Wi-Fi » et choisissez « Wi-Fi mode » (et non le mode QR), confirmez, puis choisissez « Clignotement lent ».

#### 5 Gardez le Bluetooth désactivé

Laissez le Bluetooth désactivé pendant toute la procédure.

#### 6 Entrez vos identifiants Wi-Fi

Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, appuyez sur Suivant, puis confirmez.

#### 7 Connectez-vous au hotspot

Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire « SmartLife-XXX » lorsque vous y êtes invité et attendez la fin de la vérification.



#### Conseil

Si la connexion échoue, assurez-vous que votre routeur Wi-Fi émet sur la bande 2,4 GHz et que vous êtes proche de la litière pendant la procédure.

## 2 Problèmes WPA3 - Configuration Routeur

Configurez votre routeur en WPA2/WPA3-Personal (ou seulement WPA2), simplifiez le nom et le mot de passe Wi-Fi, utilisez le mode AP (Point d'Accès) pour l'appairage.

### ⚠ Causes principales des échecs

#### Incompatibilité WPA3

Beaucoup d'appareils Tuya ne gèrent pas bien le WPA3 seul ; le mode mixte WPA2/WPA3 est souvent nécessaire.

#### Réseau mixte (2.4GHz/5GHz)

Les appareils Tuya préfèrent souvent le 2.4 GHz, et les routeurs avec un seul nom (SSID) pour les deux bandes peuvent poser problème.

#### Nom/Mot de passe Wi-Fi

Caractères spéciaux, espaces ou longueur excessive peuvent causer des échecs d'appairage.

### ✅ Solutions pour la connexion

#### 1. Configurer le routeur (le plus important)

- Accédez aux paramètres de votre box Wi-Fi.
- Changez la sécurité Wi-Fi pour WPA2/WPA3-Personal ou WPA2-PSK (AES).

#### 2. Simplifier le réseau

- Assurez-vous que le nom (SSID) et le mot de passe Wi-Fi sont courts et sans caractères spéciaux.
- Si possible, séparez les bandes 2.4 GHz et 5 GHz avec des noms différents (ex : "MonWiFi\_2G" et "MonWiFi\_5G").

#### 3. Méthode d'appairage

- Utilisez le Mode AP ou Hotspot dans l'application Tuya/Smart Life (plus stable que le mode EZ).

#### 4. Réinitialisation et redémarrage

- Redémarrez votre box internet.
- Réinitialisez l'appareil (appui long sur le bouton) jusqu'à ce qu'il clignote lentement (Mode AP).

### 3 Configuration Freebox (FREE)

Les derniers routeurs Freebox de FREE sont livrés avec WPA3-SAE activé par défaut. Pour connecter votre litière, passez en mode mixte WPA2/WPA3.

#### 1 Accéder à l'interface Freebox

Connectez un téléphone ou un PC à la Freebox, ouvrez un navigateur et allez sur **http://192.168.0.1** ou **http://mafreebox.freebox.fr**. Connectez-vous avec le mot de passe administrateur.

#### 2 Modifier les paramètres de sécurité

Naviguez vers **Wi-Fi** → **Paramètres avancés** → **Sécurité**. Changez le paramètre de "WPA3-SAE only" à "**WPA2/WPA3 Mixed**" ou "Compatibilité WPA2/WPA3".

#### 3 Sauvegarder et redémarrer

Cliquez sur "Sauvegarder", puis redémarrez le module sans fil. Les clients WPA2 et WPA3 pourront se connecter sans affecter les autres appareils.

**PAWZZ** - Accessoires électroniques innovants pour animaux  
Besoin d'aide ? Contactez-nous sur [pawzz.com/contact](https://pawzz.com/contact)

Guide WiFi v1.0 - Janvier 2026